TransForm N 2-Kanal Ausgangsknoten(3. Generation)

Display-Controller für die vernetzte Visualisierung über 2 Kanäle

Barcos TransForm N 2-Kanal Ausgangsknoten ist ein leistungsstarker computerbasierter Netzwerk-Grafikprozessor. Er wird in vernetzten Visualisierungsumgebungen eingesetzt und kann codierte Streams von einem Gbit-Ethernet-/IP-Netzwerk anzeigen. Die Decodierungsblöcke unterstützen MPEG-2-, MPEG-4- und H-264-Softwaredecodierung. Darüber hinaus verfügt der Display-Controller über eine Highend-Grafikkarte für Renderingaktionen, die von den Clients im Netzwerk angefordert werden.

Inhalt mit hoher Dichte für bis zu acht Anzeigen

Ausgabeknoten können Inhalt mit hoher Dichte anzeigen und bis zu acht Display betreiben. Das Gerät unterstützt verschiedene Displayarten, darunter auch das gesamte Angebot an Barco-Projektoren.

Mehrere Ausgabeknoten können kombiniert werden, um ein zusammengesetztes Bild zu bieten, dessen Bildfeld für ein synchrones Bild auf einer großen Displaywand gesperrt werden kann.

Leistungsmerkmale

· Universal-Display-Agent
· Highend-3D-Grafikbeschleunigung
· Universal-Decodierungsblöcke
· Videodekodierung mit Universal-IP-Streaming
· Framelock zwischen mehreren Ausgabeknoten
· Bis zu acht Displays mit 1.920x1.200
· Redundante Netzwerkschnittstelle

BARCO
Visibly yours

Technische Daten	TransForm N 2-Kanal Ausgangsknoten(3. Generation)
Processor	Intel(R) Core(TM) i5
Festplattenlaufwerk	min. 32 GB SSD
Netzwerk	2 x 1 Gbit LAN
Ausgang	High-performance nVidia Quadro series cards 2x DVI-I
Eingang	MPEG-2/4, MxPEG, MJPEG, V2D, H.263, H.264, VNC, Pro-Server (siehe Liste mit unterstützten Codecs)
Formfaktor	Rahmenmontierbares Gehäuse (3U 1/2 19-Zoll-Racks)
Abmessungen	133 x 220 x 279 mm | 5,24 x 8,66 x 10,98 Zoll
Gewicht	5,5 kg | 12,13 lbs
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme	typ. 124 W | max. 270 W
Temperaturbereich	
Luftfeuchtigkeit	max. 80 % (nicht-kondensierend)
Geräuschpegel	max. 31 dB(A)
Konformität	CE, CB, IEC 60950-1, ETL, CCC, FCC Klasse A
Bestell-Information	

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
R9838200	TransForm N 2-Kanal Ausgangsknoten (3. Gen.)
R766043	Set für Rahmenmontage für 2 x R9838200
R766042	Set für Sockelmontage für R9838200

Generiert am: 21 Okt 2014
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.